Mac OS X v10.4 PPPoE設定マニュアル

※お客様の環境により画面表示が違うことがありますが、ご了承いただけますようお願い致します。

STEP1:

アップルメニューから【システム環境設定】を選択してください。



STEP 2:

【ネットワーク】をクリックしてください。

00		1	システム環境調	设定			
	すべてを表示]			Q		\mathbf{C}
パーソナル							
-		9	Elle New	Ó		3	
Dashboard ≿ Exposé	Dock	Spotlight	アピアランス	セキュリティ	デスクトップと スクリーンセーバ	言語環境	
ハードウェア	,						
8	0	9	۵		-	8	
Bluetooth	CD & DVD	キーボードと マウス	サウンド	ディスプレイ	プリントと ファクス	省エネルギー	
インターネッ	トとネットワ	ワーク					
.Mac	QuickTime	*>> ۲ - ク	[
システム							
アカウント	2Ľ-7	() ソフトウェア アップアート	マクセス	記動ディスク	日付と時刻		

STEP3:

「ネットワーク環境」のプルダウンメニューから【新しいネットワーク環境】を選択してください。

	ネットワーク環境 表示	✓ 自動 新しいネットワーク環境 イットワーク環境を脳裏
0	内蔵 Ethernet	"内蔵 Ethernet"は現在使用中です。 "内蔵 Ethernet"に自己割り当ての IP アドレスが設定されており、インターネットに接続できない可能性が あります。
•	AirMac	AirMac は"入"になっていますが、ネットワークに接続していません。
•	内蔵モデム	"内蔵モデム"は設定されていません。
	(設定) 接続

STEP4:

【新しいネットワーク環境の名前】に、任意のわかりやすい名前を入力してください。入力が終わりましたら、【OK】をクリックしてください。

新しいネットワーク環境の名前:
9123
このコンピュータのすべてのユーザが、パスワード を入力することなくアップルメニューでこのネット ワーク環境を選択できます。
(キャンセル) ОК

STEP5:

イノトノーノ機	境: 9123	•
表	示:√ ネットワークの状況	
	内蔵モデム	
内蔵 Ethernet	Bluetooth	noneo [*] に自己割り当ての 続できない可能性が
	内藏 FireWire	_
AirMac	AirMac	続していません。
	ネットワークポート設定	
内蔵モデム	"内蔵モデム"は設定されていません。	
	新 帝 送編	

「表示」のプルダウンメニューから【内蔵 Ethernet】を選択してください。

STEP6:

【PPPoE】 タブをクリックし、必要事項を入力してください。

自動接続・自動切断などの詳細設定を行う場合は、【PPPoE オプション】をクリックしてください。 (手順 7 へ)必要がなければ、手順 8 へ進んでください。

● ● ●	ネットワーク
▲ ▶ すべてを表示	Q
ネットワーク環境:	9123
表示:	内蔵 Ethernet
TCP/IP PPP	oE AppleTalk プロキシ Ethernet
	✓ PPPoE を使って接続
サービスプロバイダ:	9123. (たプション)
アカウント名:	69123. jp
パスワード:	•••••
PPPoE サービス名:	((アブション)
	パスワードを保存する このチェックボックスをチェックすると、このコンピュータの すべてのユーザがパスワードを入力することなく、このイン ターネットアカウントにアクセスできるようになります。
	(PPPoE オプション…)
	▼メニューバーに PPPoE の状況を表示 ?
変更できないようにするには た	カギをクリックします。 アシスタント 今すぐ適用

STEP7:

必要なオプションがあればチェックを入れてください。設定が終わりましたら、【OK】をクリックしてください。

※【必要なときに自動的に接続】にチェックを入れると、Safari などのブラウザを起動した時などに接続を開始します。

セッションオプション:
☑ 必要なときに自動的に接続
□ 接続を続けるために 30 分おきにメッセージを表示
□ 接続を解除するまでの待機時間: 30 分
🗹 ユーザがログアウトするときに接続を解除
🗹 ユーザアカウントを切り替えたときに接続を解除
詳細オプション:
☑ PPP エコーバケットを送信
□ 詳細なログを作成
(キャンセル) (OK)

STEP8:

DNS サーバーアドレスを指定するインターネットサービスプロバイダをご利用の場合は、【TCP/IP】 タブをクリックし、【DNS サーバ】欄に指定された DNS サーバーの IP アドレスを入力してください。 ※DNS の設定が不要の場合は空欄で問題ありません。

0 0	ネットワーク	
▲ ▶ すべてを表示]	Q
ネットワーク	環境: 9123	
	表示: 内蔵 Ethernet	
TCP/II	PPPOE AppleTalk 7049	Ethernet
IPv4 の設定: [F	PPP を使用	•
IP アドレス:		
サブネットマスク:		
ルーター:		
DNS サーバ:		(オプション)
検索ドメイン:		(オプション)
IPv6 アドレス:		
C	IPv6 を設定	(?)
0		
2010 変更できないようにす	するにはカギをクリックします。 アシス	.タント 今すぐ適用

STEP9:

【今すぐ適用】をクリックしてください。

	ネットワーク	0
▲ ▶ 9 ^へ (を表示)		Q
ネットワーク環境:	9123	•
表示:	内蔵 Ethernet	•
TCP/IP PPI	PoE AppleTalk プロキシ Eth	nernet
	✓ PPPoE を使って接続	
サービスプロバイダ:	9123	(オプション)
アカウント名:	daren@9123.jp	
パスワード:	•••••	
PPPoE サービス名:		(オプション)
	 パスワードを保存する このチェックボックスをチェックする すべてのユーザがパスワードを入力す ターネットアカウントにアクセスでき 	と、このコンピュータの ることなく、このイン るようになります。
	PPPoE オプション…	* - (7)
	Shar we will be write	
変更できないようにするには、	カギをクリックします。 アシスタン	ト) 今すぐ適用)

以上で、インターネットへの接続先設定は完了です。